

商品名	レグザサウンドシステム
形名	RSS-AZ55
総合出力(非同時駆動、JEITA)注1	80W
実用最大出力(非同時駆動、JEITA)注1	○サテライトスピーカー:20W+20W ○サブウーファー:40W
スピーカー	○サテライトスピーカー:フルレンジスピーカー33×55mm×2(2個) ○サブウーファー:φ75mm×2
入出力端子	○HDMI®出力端子(オーディオリターンチャンネル対応)1端子 ○HDMI®入力端子注2 1端子 ○光デジタル音声入力端子(光コネクタ 角型ジャック)1端子
対応フォーマット	○Dolby® Digital ○リニア PCM
音響エフェクト	○DTS Studio Sound™ ○5バンドグラフィックイコライザー注3 ○低音強調注3
Z20Xシリーズとの連携機能注3	○5バンドグラフィックイコライザー ○低音強調 ○音楽/クリア音声/映画
サウンドモード	○オート注4 ○音楽/クリア音声/映画注3
付属品	○電源コード付きACアダプター ○スピーカー(2個) ○ネジ(4本) ○サテライトスピーカー縦置き用シール(1枚)
電源	100V(50/60Hz)
質量	3.5kg
外形寸法	○サテライトスピーカー:150(W)×96(H)×113(D)mm(スタンド、底板含む) ○サブウーファー:660(W)×96(H)×90(D)mm(スタンド含む)

注1 音声出力表示はJEITAで定めた測定法に基づいて測定したものです。JEITAとは社団法人電子情報技術産業協会のこと。

注2 4K60pの信号入力及びHDCP2.2には対応しておりません。4K60p信号入力及びHDCP2.2対応機器の音声を楽しむためには、機器をその信号入力に対応したテレビのHDMI®入力に接続し、本機をテレビのARC対応HDMI®端子と接続してください。

注3 Z20XシリーズとHDMI®ケーブル(市販品)で接続する必要があります。

注4 対応するレグザとHDMI®ケーブル(市販品)で接続する必要があります。

【動作確認済み機種】Z20Xシリーズ/G20Xシリーズ/J20Xシリーズ/Z10Xシリーズ/J10Xシリーズ/Z9Xシリーズ/40J9X/Z8Xシリーズ/J10シリーズ/G9シリーズ/Z8シリーズ/J8シリーズ/Z7シリーズ/J7シリーズ(2015年10月現在)

HDMIは、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Dolby、Dolby Digitalは、Dolby Laboratoriesの登録商標です。

DTS Studio Soundは、DTS Inc.の商標です。

その他の本稿に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。